

# RL-H5A



## 標準構成



### RL-H5A + LS-100D 乾電池パッケージ

- ・RL-H5A 本体
- ・バッテリーホルダー DB-79A
- ・単 1 乾電池 x 4
- ・レベルセンサー LS-100D
- ・レベルセンサーホルダー 110 型
- ・単 3 乾電池 x 1
- ・格納ケース
- ・取扱説明書
- ・安全上のご注意 / 標準構成一覧 / 保証書



### RL-H5A + LS-80L 乾電池パッケージ

- ・RL-H5A 本体
- ・バッテリーホルダー DB-79A
- ・単 1 乾電池 x 4
- ・レベルセンサー LS-80L
- ・レベルセンサーホルダー 6 型
- ・単 3 乾電池 x 2
- ・格納ケース
- ・取扱説明書
- ・安全上のご注意 / 標準構成一覧 / 保証書



### RL-H5A + LS-80L 充電電池パッケージ

- ・RL-H5A 本体
- ・バッテリーパック BT-79Q (Ni-MH)
- ・バッテリーホルダー DB-79A
- ・AC/DC コンバーター AD-17A
- ・レベルセンサー LS-80L
- ・レベルセンサーホルダー 6 型
- ・単 3 乾電池 x 2
- ・格納ケース
- ・取扱説明書
- ・安全上のご注意 / 標準構成一覧 / 保証書

## SPECIFICATIONS

### ローテーティングレーザー RL-H5A 主な仕様

測定範囲	直径 約 2 ~ 800m (LS-100D / LS-80L 使用時)
水平精度	± 10" ( ± 1.5mm/30m)
自動整準範囲	± 5°
勾配設定機能	1 軸 ( マニュアル方式 )
光源	半導体可視レーザー ( 波長 : 635nm )、クラス 3R ( JIS C 6802 : 2014 )
ビーム回転数	600r.p.m.
セーフティーロック機能 ( 衝撃・傾斜警告 )	本体 LED 表示 / レベルセンサー液晶表示
バッテリー残量警告	本体 LED 表示 / レベルセンサー液晶表示
防塵・防水性能	IP66 ( JIS C 0920 : 2003 )
使用温度範囲	-20 ~ +50°C
寸法	172(L) x 211(W) x 205(H) mm
質量	2.3kg ( 単 1 乾電池 4 本含む ) 2.5kg ( バッテリーパック BT-79Q 含む )
電源	単 1 電池 x 4 本 / Ni-MH バッテリーパック BT-79Q
使用時間 ( 20°C )	約 100 時間 ( アルカリ乾電池 ) 約 60 時間 ( バッテリーパック BT-79Q )

### レベルセンサー LS-100D 主な仕様

分解能 ( 5 段階選択式 )	0.5mm / 1.0mm / 2.0mm / 5.0mm / 10.0mm
受光幅	90mm ( 数値読み取り範囲 : 70mm )
数値表示精度保証範囲	1 ~ 50m
数値表示単位 ( 選択式 )	mm / cm
表示部	LCD 表示、表裏各 1
段階表示	9 段階 + ハズレ表示 ( 3 色表示 橙(▼)、緑(センター)、赤(▲) )
ブザー音量	強 / 弱 / OFF
本体警告通知	ハイアラート ( セーフティーロック )、電池残量
オートパワーオフ時間	約 30 分 ( キー操作無し後 / レーザー受光無し後 )
防塵・防水性能	IP67 ( JIS C 0920 : 2003 )
使用温度範囲	-20 ~ +50°C
寸法	135(L) x 69(W) x 25(H) mm
質量	190g ( 単 3 乾電池 1 本含む )
電源	単 3 乾電池 x 1 本
使用時間 ( 20°C )	約 45 時間 ( アルカリ乾電池使用時 )

### レベルセンサー LS-80L 主な仕様

分解能 ( 選択式 )	高精度 : ± 1.0mm / 普通精度 : 2.0mm
受光幅	50mm
表示部	LCD 表示、表裏各 1
段階表示	9 段階 + ハズレ表示
ブザー音量	強 / 弱 / OFF
本体警告通知	ハイアラート ( セーフティーロック )、電池残量
オートパワーオフ時間	約 30 分 ( レーザー受光無し後 )
防塵・防水性能	IP66 ( JIS C 0920 : 2003 )
使用温度範囲	-20 ~ +50°C
寸法	146(L) x 76(W) x 26(H) mm
質量	190g ( 単 3 乾電池 2 本含む )
電源	単 3 乾電池 x 2 本
使用時間 ( 20°C )	約 120 時間 ( アルカリ乾電池使用時 )

- その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
- カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

● 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

### ご用命は

# RL-H5A



# RL-H5A

ローテーティングレーザー



## スマート & タフネス! 幅広い現場で活躍する回転レーザー

- ・水平精度 ± 10" ( 1.5mm/30m ) と高精度
- ・直径 800m の測定範囲
- ・勾配設定も OK
- ・セーフティーロック機能と IP66 で現場に信頼感
- ・選べるレベルセンサー
- ・高品質のトプコンレーザー
- ・人間工学からデザイン

**JSIMA**  
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです

詳しい情報はここからどうぞ!



商品に関するお問い合わせ  
トプコン測量機器コールセンター  
0120-54-1199 (フリーダイヤル)  
受付時間 9:00 ~ 17:35 (土・日・祝日・トプコン休業日は除く)

ホームページ <http://www.topcon.co.jp>

株式会社 トプコン  
本社 営業本部 スマートインフラ営業部  
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1  
TEL (03)3558-2948 FAX (03)3558-2654

株式会社 トプコンソキア ポジショニングジャパン

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672  
札幌営業所 仙台営業所 東京営業所 名古屋営業所 大阪営業所 福岡営業所

株式会社 トプコンサービス 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491 FAX (03)3969-0275

# 「3 高」を備えた頼れる相棒!

# RL-H5A

高精度

高信頼

高品質

## 人間工学からデザイン

例えば手袋をしていても握りやすい大きなハンドル、例えば機能が分かりやすい表示のボタン。使う人のことを考えて、RL-H5A は新しいデザインを採用しました。



## 高精度を広範囲に

### 基礎打ちから造成まで

回転レーザーの水平精度は、±10" (1.5mm/30m) と高精度です。しかも測定範囲は直径 800m。戸建ての基礎打ち、ビルのコンクリート打設から、大規模な造成現場や圃場の均平作業まで、様々な現場で高精度な水平出しが可能です。



### 水勾配だってお手のもの

RL-H5A は水平出しだけではなく、1 軸の勾配設定も可能です。設定は、本体の 2 つのボタンを使ってレベルセンサーの高さにレーザー光の傾きを合わせるだけ。現場でも簡単に行えます。

## 信頼性の高い現場作業



### 振動が多い現場でも

電子式自動整準機構を搭載。ベンジラム (振り子) 式では不安定になりがちな振動の多い現場でも、安定したレーザー光を照射します。また万が一、本体が傾いたり設置の高さが変わってしまった場合、本体 LED の点滅とレベルセンサーのアイコン / ブザーでお知らせするセーフティロック (ハイアラート) 機能付き。安心してお使いいただけます。



### 耐環境性能 IP66


巻き上がる砂塵や、突如の豪雨でも大丈夫。JIS 防塵・防水保護等級 IP66 と、過酷な現場環境にも負けないタフなボディです。

## 高品質のトプコンレーザー

現場で使用する機械は信頼性が第一と、トプコンは考えます。そこで、製品を安心して長期間お使いいただけるよう、過酷な現場を想定した耐環境試験を実施しています。RL-H5A は、専用の検査装置により防塵・防水性能を徹底検証するだけでなく、振動・落下・温度・湿度など多岐にわたる試験をクリア。トプコンのローテーションレーザー史上、最高レベルの耐久性を実現しています。



恒温恒湿試験・低温試験



再現性精度確認試験



振動試験



落下試験



レーザー耐久試験



回転ヘッド耐久試験

## 選べるレベルセンサー



### デジタル表示レベルセンサー LS-100D


求めたい高さとの差を、矢印とブザーで伝えるだけでなく、差分をデジタルでも表示する高性能なレベルセンサーです。差分が数値で分るので、素早い作業が可能です。また、RL-H5A 本体のバッテリー残量や、セーフティロック (ハイアラート) 機能の表示も備えています。



背面パネルで瞬時に確認!

### レベルセンサー LS-80L

スタンダードなレベルセンサーです。求めたい高さとの差を矢印とブザーで伝えるほか、RL-H5A 本体のバッテリー残量や、セーフティロック (ハイアラート) 機能の表示も備えています。



LS-80Lのバッテリー残量